

Viking™ 3 radové svorky pružinové

				SCHÉMA	
0 372 60 0 372 61 0 372 64 0 372 40 0 372 69 0 372 68 0 372 02 0 372 47 0 372 21 0 372 42	Prepojenie vodičov (str. 278)	1 vstup - 1 výstup			
		1 vstup - 2 výstupy			
		2 vstupy - 2 výstupy			
		Dvojúrovňové prepojenie			
0 372 70 0 372 71 0 372 72 0 372 12	Pre ochranné vodiče (str. 278)	1 vstup - 1 výstup s prepojením na lištu			
		1 vstup - 2 výstupy s prepojením na lištu			
		2 vstupy - 2 výstupy s prepojením na lištu			
0 372 80 0 372 82 0 372 83 0 372 84	Odpojovacie svorky (str. 278)	1 vstup - 1 výstup	Rozpojená, na doplnenie príslušenstva		
			Na poistku 5 x 20		
			Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia		
			Na N vodič		
			Štandardný obvod	S nožovým prepaj, mostíkom S miniatúrnym odpojovačom	
			Obvod trvalo pod napätím	S nožovým prepaj, mostíkom S miniatúrnym odpojovačom	
0 372 54	Špeciálne funkcie (str. 278)	2 vstupy - 2 výstupy	S diódou 1N4007		
		2 vstupy - 2 výstupy dvojúrovňová	S diódou 1N4007		
			S LED signalizáciou prítomnosti nap.		

1 : Prepojenie dvoch ochranných vodičov bez spojenia so zemou.
 2 : Len dolná úroveň.
 3 : Pre napätie 12/24/48V / použite obj. č. 0 375 24; pre 110/250V obj. č. 0 375 25.

Viking™ 3 radové svorky pružinové (pokračovanie)



Technické charakteristiky (str. 284)

Systém pripojenia bezskrútkovou pružinovou svorkou z nehrdzavejúcej ocele. Automatické pripojenie pevného vodiča alebo pleteného vodiča s dutinkou zasunutím – na všetky svorky šírky 5 alebo 6 mm, 2 nezávislé zóny prepájania na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm). Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Odpojovacie svorky												
		Prepojenie pomocou nožového prepájacieho mostíka alebo miniatúrneho odpojovača.												
		Rozpojená, na doplnenie prepájacieho príslušenstva												
		Prepojenie pomocou miniatúrneho odpojovača, nožovej autopoiistky alebo nožového prepájacieho mostíka obj. č. 0 375 15/16/17/18.												
20	0 372 80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farba</th> <th>Menovitý prierez (mm²)</th> <th>Pevný vodič (mm²)</th> <th>Kapacita Pletený vodič (mm²)</th> <th>Pletený vodič s dutinkou (mm²)</th> <th>Šírka (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6
Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)									
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 81	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 82	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá/modrá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Šedá/modrá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá/modrá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 83	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 84	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 85	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Oranžová</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									
20	0 372 86	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Oranžová</td> <td>2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6						
Oranžová	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6									

Bal.	Obj. č.	Špeciálne funkcie												
		2 vstupy - 2 výstupy, s diódou												
60	0 372 54	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farba</th> <th>Menovitý prierez (mm²)</th> <th>Pevný vodič (mm²)</th> <th>Kapacita Pletený vodič (mm²)</th> <th>Pletený vodič s dutinkou (mm²)</th> <th>Šírka (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>4</td> <td>0,5 - 6</td> <td>0,5 - 4</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)									
Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5									
60	0 372 55	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>4</td> <td>0,5 - 6</td> <td>0,5 - 4</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5						
Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5									
		2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová, s LED signalizáciou prítomnosti napätia												
60	0 372 56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farba</th> <th>Menovitý prierez (mm²)</th> <th>Pevný vodič (mm²)</th> <th>Kapacita Pletený vodič (mm²)</th> <th>Pletený vodič s dutinkou (mm²)</th> <th>Šírka (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Šedá</td> <td>4</td> <td>0,5 - 6</td> <td>0,5 - 4</td> <td>0,5 - 2,5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Pevný vodič (mm ²)	Kapacita Pletený vodič (mm ²)	Pletený vodič s dutinkou (mm ²)	Šírka (mm)									
Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5									

Nožové prepájacie mostíky, signalizácia pretavenia poistky
str. 281

Príslušenstvo **str. 280**
Ukončovacie záružky **str. 280**